



**GO1200GTA**  
**GENERADOR**  
**RESPALDO GASOLINA 12 KVA**  
**OPCIÓN CONEXIÓN ATS**  
**NO INCLUYE ATS**  
**SKU. 1030 11700**



<b>UNIDAD GENERADORA</b>	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	<b>220V</b> <b>50Hz</b> <b>Monofásico</b> <b>50A</b> <b>11kW / 11kVA</b> <b>12kW / 12kVA</b> <b>AVR</b> <b>1 (coseno de φ)</b>
<b>PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS</b>	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	<b>Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro</b> <b>Aceite</b> <b>2 salidas industriales 220V/32A + 3 Salidas 220V/16A</b> <b>-</b> <b>12V DC/8,3A</b> <b>Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas</b>
<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor Volumen (cc) Refrigeración Diámetro x Carrera Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	<b>Bicilíndrico, 4 Tiempos</b> <b>739cc</b> <b>Por Aire</b> <b>82x70mm</b> <b>Natural</b> <b>3.000rpm</b> <b>Eléctrica / Manual (Opción Conexión ATS)</b> <b>Litio</b> <b>12V - 36Ah</b> <b>&lt;85dB(A)/7m</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	<b>Gasolina</b> <b>8,3L/hr (100% carga)</b> <b>54L</b> <b>6,5h</b>
<b>ACEITE</b>	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	<b>15W-40</b> <b>1,6L</b>
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	<b>97x79x112cm</b> <b>94x68,3x119,7cm</b> <b>245kg</b> <b>293,2kg</b>

**PRODUCTO CERTIFICADO**

**SEC**



0000000473744

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA  
**VIELCO.COM**