



**GO30D**  
**GENERADOR**  
**DE RESPALDO**  
**DIESEL 3 KVA**  
**SKU. 1030 11277**



<b>UNIDAD GENERADORA</b>	Voltaje	<b>230V</b>
	Frecuencia	<b>50Hz</b>
	Fases	<b>Monofásico</b>
	Corriente Nominal	<b>12,1A</b>
	Potencia Nominal	<b>2,8kW / 2,8kVA</b>
	Potencia Máxima	<b>3,0kW / 3,0kVA</b>
	Regulación de Voltaje Factor Potencia	<b>AVR 1 (coseno de <math>\varphi</math>)</b>
<b>PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS</b>	Medidores Agrupados	<b>Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro</b>
	Alarmas	<b>Aceite</b>
	Conexiones	<b>2 salidas AC 230V</b>
	Bornera	<b>-</b>
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	<b>12V DC/8,3A</b>
	Accesorios	<b>Juego de Herramientas - Enchufes Machos - Juego de llaves</b>
<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor	<b>Monocilindrico, 4 Tiempos</b>
	Diámetro x Carrera	<b>78x62mm</b>
	Refrigeración	<b>Por Aire</b>
	Relación de Compresión	<b>20:1</b>
	Aspiración	<b>Natural</b>
	Velocidad de Giro	<b>3.000rpm</b>
	Partida	<b>Manual</b>
	Tipo de Batería	<b>-</b>
	Batería	<b>-</b>
Nivel de Ruido	<b>74dB(A)/7m</b>	
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Combustible	<b>Diesel</b>
	Consumo de Combustible	<b>0,73L/kWh (70% carga)</b>
	Capacidad Estanque Combustible	<b>12,5L</b>
	Autonomía	<b>12h</b>
<b>ACEITE</b>	Tipo de Aceite	<b>15W-40</b>
	Capacidad Carter de Aceite	<b>1L</b>
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	<b>70x51x58cm</b>
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	<b>72x52x79cm</b>
	Peso Vacío	<b>70kg</b>
	Peso Lleno	<b>83,5kg</b>

**PRODUCTO CERTIFICADO**

**SEC**



0000000397437

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA  
**VIELCO.COM**