



**GO70GTA**  
**GENERADOR**  
**DE RESPALDO GASOLINA**  
**+ CONEXIÓN ATS 6,5 KVA**  
**SKU. 1030 11693**



<b>UNIDAD GENERADORA</b>	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	<b>220V</b> <b>50Hz</b> <b>Monofásico</b> <b>27,3A</b> <b>6kW / 6kVA</b> <b>6,5kW / 6,5KVA</b> <b>AVR</b> <b>1 (coseno de φ)</b>
<b>PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS</b>	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	<b>Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro</b> <b>Aceite</b> <b>1 salidas 220V/16A - 1 salida industrial 220V/32A</b> <b>-</b> <b>12V DC/8,3A</b> <b>Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas</b>
<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	<b>Monocilíndrico, 4 Tiempos</b> <b>90x66mm</b> <b>Por Aire</b> <b>8,5:1</b> <b>Natural</b> <b>3.000rpm</b> <b>Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS)</b> <b>Litio</b> <b>12V - 9A</b> <b>74dB(A)/7m</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	<b>Gasolina</b> <b>2,45L/kWh (70% carga)</b> <b>28L</b> <b>8h</b>
<b>ACEITE</b>	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	<b>15W-40</b> <b>1,1L</b>
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	<b>76x60x60cm</b> <b>73x57x58cm</b> <b>92kg</b> <b>119,1kg</b>

**PRODUCTO CERTIFICADO**



0000000461184

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

**VIELCO.COM**



@VIELCO.CHILE