



IG2000XT **GENERADOR** ELÉCTRICO A GASOLINA INVERTER 2 KVA SKU. 1030 11696

Porque tenemos el compromiso de simplificar tus proyectos con la mejor energía, es que llego a nuestras manos el generador eléctrico inverter IG2000XT KOLVOK, capaz de respaldar los equipos más delicados gracias a su tecnología inverter, que se encarga de regular el nivel de corriente para así proteger tus equipos electrónicos evitando su mal funcionamiento o cualquier tipo de daño, además gracias a su forma de “maletín”, lo convierte en uno de nuestros equipos más fáciles de transportar. Con sus 1,8KW de potencia nominal monofásica es capaz de abastecerte de la mejor energía en cualquier lugar. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro

Partida Manual

Tanque de Combustible
con capacidad de 3,6L



Interruptor general
1 enchufe hembra Shuko 250V/16A;
Cargador DC 12V/8,3A;
Partida de fácil arranque;
Alarma de aceite y de sobrecarga.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	1,8kW / 1,8kVA
Potencia Máxima	2kW / 2kVA
Corriente Nominal	8,2A
Capacidad de Estanque	3,6L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	6,5h
Nivel de Ruido	54 - 59dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	20kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	51x46x29cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000461166

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA VIELCO.COM